



Série

FSIG

Diâmetros Nominais (mm)

62 100 114 160

Caixa e Capa em Aço Inox e Internos em Latão
com Enchimento de Líquido Anti Vibração

São indicados para utilização em ambientes levemente agressivos e processos onde não exista agentes corrosivos ao latão, onde são necessários, precisão, maior vida útil e melhor nível de leitura que os instrumentos de diâmetros menores. Fabricados com elemento sensor (bourdon) de material refinado e mecanismo com ajuste de angularidade e linearidade, possuem alta durabilidade e excelente repetibilidade nas medições.

Caixa e capa em aço inox

Visor em policarbonato para diâmetro nominal 62mm e vidro plano para os demais
Elemento sensor (bourdon), em ligas de cobre para pressões até 70 bar (inclusive) e aço inox para pressões superiores (para diâmetro nominal 62mm todos são em ligas de cobre)

Soquete e mecanismo em latão (opcionalmente em aço inox)

Mostrador fundo branco com inscrições em preto e/ou vermelho (outros sob consulta)

Solda, estanho para bourdon em latão e solda prata para bourdon em aço inox (para diâmetro nominal 62mm todos são solda estanho)

Líquido de enchimento: glicerina bi-destilada (outros sob consulta)

Classe de precisão B ABNT ($\pm 3/2/3\%$ FDE) para diâmetro nominal 62mm

Classe de precisão A ABNT ($\pm 2/1/2\%$ FDE) para os demais

Temperatura máxima para uso, +60°C para bourdon em liga de cobre e +120°C para bourdon em aço inox

Faixas de pressão aplicáveis: vácuo, manovácuo e pressões de 1 à 400 bar para diâmetro nominal 62mm e vácuo, manovácuo e pressões de 0,6 à 1.000 bar para os demais
Numerações e menores divisões de escalas conforme tabelas P2 à P9 nas páginas 6, 7 e 8

Diâmetro 62mm	<p>Modelo FSIG-62/1 62 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/8"NPT</td> <td>48.0</td> <td>QUADR.</td> </tr> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>51.0</td> <td>9/16"</td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>50.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/8"NPT	48.0	QUADR.	1/4"NPT	51.0	9/16"	1/4"BSP	50.0		<p>Modelo FSIG-62/2 62 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/8"NPT</td> <td>49.0</td> <td>QUADR.</td> </tr> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>52.0</td> <td>9/16"</td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>51.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/8"NPT	49.0	QUADR.	1/4"NPT	52.0	9/16"	1/4"BSP	51.0		<p>Modelo FSIG-62/3 62 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/8"NPT</td> <td>48.0</td> <td>QUADR.</td> </tr> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>51.0</td> <td>9/16"</td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>50.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/8"NPT	48.0	QUADR.	1/4"NPT	51.0	9/16"	1/4"BSP	50.0		<p>Modelo FSIG-62/4 62 mm</p> <p>FURO DO PAINEL: ø65,5 ±1.0</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/8"NPT</td> <td>49.0</td> <td>QUADR.</td> </tr> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>52.0</td> <td>9/16"</td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>51.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/8"NPT	49.0	QUADR.	1/4"NPT	52.0	9/16"	1/4"BSP	51.0																																					
	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																					
	1/8"NPT	48.0	QUADR.																																																																																					
	1/4"NPT	51.0	9/16"																																																																																					
	1/4"BSP	50.0																																																																																						
CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																						
1/8"NPT	49.0	QUADR.																																																																																						
1/4"NPT	52.0	9/16"																																																																																						
1/4"BSP	51.0																																																																																							
CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																						
1/8"NPT	48.0	QUADR.																																																																																						
1/4"NPT	51.0	9/16"																																																																																						
1/4"BSP	50.0																																																																																							
CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																						
1/8"NPT	49.0	QUADR.																																																																																						
1/4"NPT	52.0	9/16"																																																																																						
1/4"BSP	51.0																																																																																							
Diâmetro 100mm	<p>Modelo FSIG-100/1 100 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>76.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>75.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3/8"NPT</td> <td>75.0</td> <td>QUADR.</td> </tr> <tr> <td>3/8"BSP</td> <td>74.5</td> <td>7/8"</td> </tr> <tr> <td>1/2"NPT</td> <td>82.5</td> <td>7/8"</td> </tr> <tr> <td>1/2"BSP</td> <td>83.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/4"NPT	76.0		1/4"BSP	75.0		3/8"NPT	75.0	QUADR.	3/8"BSP	74.5	7/8"	1/2"NPT	82.5	7/8"	1/2"BSP	83.0		<p>Modelo FSIG-100/2 100 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>75.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>72.5</td> <td>7/8"</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"NPT</td> <td>92.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"BSP</td> <td>92.0</td> <td>3/4"</td> </tr> <tr> <td>1/2"NPT</td> <td>80.5</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/2"BSP</td> <td>81.0</td> <td>7/8"</td> </tr> </tbody> </table> <p>* MEDIDAS COM ADAPTADOR</p>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/4"NPT	75.0	SEXT.	1/4"BSP	72.5	7/8"	* 3/8"NPT	92.0	SEXT.	* 3/8"BSP	92.0	3/4"	1/2"NPT	80.5	SEXT.	1/2"BSP	81.0	7/8"	<p>Modelo FSIG-100/3 100 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>76.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>75.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3/8"NPT</td> <td>75.0</td> <td>QUADR.</td> </tr> <tr> <td>3/8"BSP</td> <td>74.5</td> <td>7/8"</td> </tr> <tr> <td>1/2"NPT</td> <td>82.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/2"BSP</td> <td>83.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/4"NPT	76.0		1/4"BSP	75.0		3/8"NPT	75.0	QUADR.	3/8"BSP	74.5	7/8"	1/2"NPT	82.5		1/2"BSP	83.0		<p>Modelo FSIG-100/4 100 mm</p> <p>FURO DO PAINEL: ø104,0±2.0</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>75.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>72.5</td> <td>7/8"</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"NPT</td> <td>92.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"BSP</td> <td>92.0</td> <td>3/4"</td> </tr> <tr> <td>1/2"NPT</td> <td>80.5</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/2"BSP</td> <td>81.0</td> <td>7/8"</td> </tr> </tbody> </table> <p>MEDIDAS COM ADAPTADOR</p>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/4"NPT	75.0	SEXT.	1/4"BSP	72.5	7/8"	* 3/8"NPT	92.0	SEXT.	* 3/8"BSP	92.0	3/4"	1/2"NPT	80.5	SEXT.	1/2"BSP	81.0	7/8"
	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																					
	1/4"NPT	76.0																																																																																						
	1/4"BSP	75.0																																																																																						
	3/8"NPT	75.0	QUADR.																																																																																					
3/8"BSP	74.5	7/8"																																																																																						
1/2"NPT	82.5	7/8"																																																																																						
1/2"BSP	83.0																																																																																							
CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																						
1/4"NPT	75.0	SEXT.																																																																																						
1/4"BSP	72.5	7/8"																																																																																						
* 3/8"NPT	92.0	SEXT.																																																																																						
* 3/8"BSP	92.0	3/4"																																																																																						
1/2"NPT	80.5	SEXT.																																																																																						
1/2"BSP	81.0	7/8"																																																																																						
CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																						
1/4"NPT	76.0																																																																																							
1/4"BSP	75.0																																																																																							
3/8"NPT	75.0	QUADR.																																																																																						
3/8"BSP	74.5	7/8"																																																																																						
1/2"NPT	82.5																																																																																							
1/2"BSP	83.0																																																																																							
CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																						
1/4"NPT	75.0	SEXT.																																																																																						
1/4"BSP	72.5	7/8"																																																																																						
* 3/8"NPT	92.0	SEXT.																																																																																						
* 3/8"BSP	92.0	3/4"																																																																																						
1/2"NPT	80.5	SEXT.																																																																																						
1/2"BSP	81.0	7/8"																																																																																						
Diâmetro 100mm	<p>Modelo FSIG-100/5 100 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>75.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>72.5</td> <td>7/8"</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"NPT</td> <td>92.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"BSP</td> <td>92.0</td> <td>3/4"</td> </tr> <tr> <td>1/2"NPT</td> <td>80.5</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/2"BSP</td> <td>81.0</td> <td>7/8"</td> </tr> </tbody> </table> <p>MEDIDAS COM ADAPTADOR</p>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/4"NPT	75.0	SEXT.	1/4"BSP	72.5	7/8"	* 3/8"NPT	92.0	SEXT.	* 3/8"BSP	92.0	3/4"	1/2"NPT	80.5	SEXT.	1/2"BSP	81.0	7/8"	<p>Modelo FSIG-100/6 100 mm</p> <p>FURO DO PAINEL: ø104,0±2.0</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>75.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>72.5</td> <td>7/8"</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"NPT</td> <td>92.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"BSP</td> <td>92.0</td> <td>3/4"</td> </tr> <tr> <td>1/2"NPT</td> <td>80.5</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/2"BSP</td> <td>81.0</td> <td>7/8"</td> </tr> </tbody> </table> <p>MEDIDAS COM ADAPTADOR</p>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/4"NPT	75.0	SEXT.	1/4"BSP	72.5	7/8"	* 3/8"NPT	92.0	SEXT.	* 3/8"BSP	92.0	3/4"	1/2"NPT	80.5	SEXT.	1/2"BSP	81.0	7/8"	<p>Modelo FSIG-100/7 100 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>75.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>72.5</td> <td>7/8"</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"NPT</td> <td>92.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"BSP</td> <td>92.0</td> <td>3/4"</td> </tr> <tr> <td>1/2"NPT</td> <td>80.5</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/2"BSP</td> <td>81.0</td> <td>7/8"</td> </tr> </tbody> </table> <p>MEDIDAS COM ADAPTADOR</p>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/4"NPT	75.0	SEXT.	1/4"BSP	72.5	7/8"	* 3/8"NPT	92.0	SEXT.	* 3/8"BSP	92.0	3/4"	1/2"NPT	80.5	SEXT.	1/2"BSP	81.0	7/8"	<p>Modelo FSIG-100/8 100 mm</p> <p>FURO DO PAINEL: ø104,0±2.0</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>75.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>72.5</td> <td>7/8"</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"NPT</td> <td>92.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"BSP</td> <td>92.0</td> <td>3/4"</td> </tr> <tr> <td>1/2"NPT</td> <td>80.5</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/2"BSP</td> <td>81.0</td> <td>7/8"</td> </tr> </tbody> </table> <p>MEDIDAS COM ADAPTADOR</p>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/4"NPT	75.0	SEXT.	1/4"BSP	72.5	7/8"	* 3/8"NPT	92.0	SEXT.	* 3/8"BSP	92.0	3/4"	1/2"NPT	80.5	SEXT.	1/2"BSP	81.0	7/8"
	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																					
	1/4"NPT	75.0	SEXT.																																																																																					
	1/4"BSP	72.5	7/8"																																																																																					
	* 3/8"NPT	92.0	SEXT.																																																																																					
* 3/8"BSP	92.0	3/4"																																																																																						
1/2"NPT	80.5	SEXT.																																																																																						
1/2"BSP	81.0	7/8"																																																																																						
CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																						
1/4"NPT	75.0	SEXT.																																																																																						
1/4"BSP	72.5	7/8"																																																																																						
* 3/8"NPT	92.0	SEXT.																																																																																						
* 3/8"BSP	92.0	3/4"																																																																																						
1/2"NPT	80.5	SEXT.																																																																																						
1/2"BSP	81.0	7/8"																																																																																						
CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																						
1/4"NPT	75.0	SEXT.																																																																																						
1/4"BSP	72.5	7/8"																																																																																						
* 3/8"NPT	92.0	SEXT.																																																																																						
* 3/8"BSP	92.0	3/4"																																																																																						
1/2"NPT	80.5	SEXT.																																																																																						
1/2"BSP	81.0	7/8"																																																																																						
CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																						
1/4"NPT	75.0	SEXT.																																																																																						
1/4"BSP	72.5	7/8"																																																																																						
* 3/8"NPT	92.0	SEXT.																																																																																						
* 3/8"BSP	92.0	3/4"																																																																																						
1/2"NPT	80.5	SEXT.																																																																																						
1/2"BSP	81.0	7/8"																																																																																						
Diâmetro 114mm	<p>Modelo FSIG-114/1 114 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>94.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>93.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/2"NPT</td> <td>99.0</td> <td>QUADR.</td> </tr> <tr> <td>1/2"BSP</td> <td>100.0</td> <td>7/8"</td> </tr> </tbody> </table>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/4"NPT	94.0		1/4"BSP	93.0		1/2"NPT	99.0	QUADR.	1/2"BSP	100.0	7/8"	<p>Modelo FSIG-114/3 114 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>94.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>93.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/2"NPT</td> <td>99.0</td> <td>QUADR.</td> </tr> <tr> <td>1/2"BSP</td> <td>100.0</td> <td>7/8"</td> </tr> </tbody> </table>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/4"NPT	94.0		1/4"BSP	93.0		1/2"NPT	99.0	QUADR.	1/2"BSP	100.0	7/8"	<p>Modelo FSIG-114/5 114 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>72.5</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>72.5</td> <td>7/8"</td> </tr> <tr> <td>1/2"NPT</td> <td>78.5</td> <td>7/8"</td> </tr> <tr> <td>1/2"BSP</td> <td>78.5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/4"NPT	72.5	SEXT.	1/4"BSP	72.5	7/8"	1/2"NPT	78.5	7/8"	1/2"BSP	78.5		<p>Modelo FSIG-114/6 114 mm</p> <p>FURO DO PAINEL: ø118,0±2.0</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>72.5</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>72.5</td> <td>7/8"</td> </tr> <tr> <td>1/2"NPT</td> <td>78.5</td> <td>7/8"</td> </tr> <tr> <td>1/2"BSP</td> <td>78.5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/4"NPT	72.5	SEXT.	1/4"BSP	72.5	7/8"	1/2"NPT	78.5	7/8"	1/2"BSP	78.5																									
	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																					
	1/4"NPT	94.0																																																																																						
	1/4"BSP	93.0																																																																																						
	1/2"NPT	99.0	QUADR.																																																																																					
1/2"BSP	100.0	7/8"																																																																																						
CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																						
1/4"NPT	94.0																																																																																							
1/4"BSP	93.0																																																																																							
1/2"NPT	99.0	QUADR.																																																																																						
1/2"BSP	100.0	7/8"																																																																																						
CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																						
1/4"NPT	72.5	SEXT.																																																																																						
1/4"BSP	72.5	7/8"																																																																																						
1/2"NPT	78.5	7/8"																																																																																						
1/2"BSP	78.5																																																																																							
CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																						
1/4"NPT	72.5	SEXT.																																																																																						
1/4"BSP	72.5	7/8"																																																																																						
1/2"NPT	78.5	7/8"																																																																																						
1/2"BSP	78.5																																																																																							
Diâmetro 160mm	<p>Modelo FSIG-160/1 160 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>102.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>101.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/2"NPT</td> <td>108.0</td> <td>QUADR.</td> </tr> <tr> <td>1/2"BSP</td> <td>108.0</td> <td>7/8"</td> </tr> </tbody> </table>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/4"NPT	102.0		1/4"BSP	101.0		1/2"NPT	108.0	QUADR.	1/2"BSP	108.0	7/8"	<p>Modelo FSIG-160/2 160 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>75.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>72.5</td> <td>7/8"</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"NPT</td> <td>92.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"BSP</td> <td>92.0</td> <td>3/4"</td> </tr> <tr> <td>1/2"NPT</td> <td>80.5</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/2"BSP</td> <td>81.0</td> <td>7/8"</td> </tr> </tbody> </table> <p>MEDIDAS COM ADAPTADOR</p>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/4"NPT	75.0	SEXT.	1/4"BSP	72.5	7/8"	* 3/8"NPT	92.0	SEXT.	* 3/8"BSP	92.0	3/4"	1/2"NPT	80.5	SEXT.	1/2"BSP	81.0	7/8"	<p>Modelo FSIG-160/4 160 mm</p> <p>FURO DO PAINEL: ø154,0±2.0</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>75.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>72.5</td> <td>7/8"</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"NPT</td> <td>92.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"BSP</td> <td>92.0</td> <td>3/4"</td> </tr> <tr> <td>1/2"NPT</td> <td>80.5</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/2"BSP</td> <td>81.0</td> <td>7/8"</td> </tr> </tbody> </table> <p>MEDIDAS COM ADAPTADOR</p>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/4"NPT	75.0	SEXT.	1/4"BSP	72.5	7/8"	* 3/8"NPT	92.0	SEXT.	* 3/8"BSP	92.0	3/4"	1/2"NPT	80.5	SEXT.	1/2"BSP	81.0	7/8"	<p>Modelo FSIG-160/5 160 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>75.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>72.5</td> <td>7/8"</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"NPT</td> <td>92.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"BSP</td> <td>92.0</td> <td>3/4"</td> </tr> <tr> <td>1/2"NPT</td> <td>80.5</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/2"BSP</td> <td>81.0</td> <td>7/8"</td> </tr> </tbody> </table> <p>MEDIDAS COM ADAPTADOR</p>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/4"NPT	75.0	SEXT.	1/4"BSP	72.5	7/8"	* 3/8"NPT	92.0	SEXT.	* 3/8"BSP	92.0	3/4"	1/2"NPT	80.5	SEXT.	1/2"BSP	81.0	7/8"						
	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																					
	1/4"NPT	102.0																																																																																						
	1/4"BSP	101.0																																																																																						
	1/2"NPT	108.0	QUADR.																																																																																					
1/2"BSP	108.0	7/8"																																																																																						
CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																						
1/4"NPT	75.0	SEXT.																																																																																						
1/4"BSP	72.5	7/8"																																																																																						
* 3/8"NPT	92.0	SEXT.																																																																																						
* 3/8"BSP	92.0	3/4"																																																																																						
1/2"NPT	80.5	SEXT.																																																																																						
1/2"BSP	81.0	7/8"																																																																																						
CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																						
1/4"NPT	75.0	SEXT.																																																																																						
1/4"BSP	72.5	7/8"																																																																																						
* 3/8"NPT	92.0	SEXT.																																																																																						
* 3/8"BSP	92.0	3/4"																																																																																						
1/2"NPT	80.5	SEXT.																																																																																						
1/2"BSP	81.0	7/8"																																																																																						
CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																						
1/4"NPT	75.0	SEXT.																																																																																						
1/4"BSP	72.5	7/8"																																																																																						
* 3/8"NPT	92.0	SEXT.																																																																																						
* 3/8"BSP	92.0	3/4"																																																																																						
1/2"NPT	80.5	SEXT.																																																																																						
1/2"BSP	81.0	7/8"																																																																																						
Diâmetro 160mm	<p>Modelo FSIG-160/6 160 mm</p> <p>FURO DO PAINEL: ø154,0±2.0</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONEXÕES PADRONIZADAS</th> <th>A±1.0</th> <th>CHAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"NPT</td> <td>75.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/4"BSP</td> <td>72.5</td> <td>7/8"</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"NPT</td> <td>92.0</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>* 3/8"BSP</td> <td>92.0</td> <td>3/4"</td> </tr> <tr> <td>1/2"NPT</td> <td>80.5</td> <td>SEXT.</td> </tr> <tr> <td>1/2"BSP</td> <td>81.0</td> <td>7/8"</td> </tr> </tbody> </table> <p>MEDIDAS COM ADAPTADOR</p>	CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE	1/4"NPT	75.0	SEXT.	1/4"BSP	72.5	7/8"	* 3/8"NPT	92.0	SEXT.	* 3/8"BSP	92.0	3/4"	1/2"NPT	80.5	SEXT.	1/2"BSP	81.0	7/8"																																																																		
CONEXÕES PADRONIZADAS	A±1.0	CHAVE																																																																																						
1/4"NPT	75.0	SEXT.																																																																																						
1/4"BSP	72.5	7/8"																																																																																						
* 3/8"NPT	92.0	SEXT.																																																																																						
* 3/8"BSP	92.0	3/4"																																																																																						
1/2"NPT	80.5	SEXT.																																																																																						
1/2"BSP	81.0	7/8"																																																																																						

